

La tabella che segue riporta la compatibilità dei dispositivi del sistema di automazione By-me in funzione delle diverse versioni di firmware delle centrali; la compatibilità è indicata dal simbolo ✓ inserito in corrispondenza della versione firmware della centrale.

The table below shows the compatibility between the By-me home automation devices and the control units with different firmware release; the compatibility is indicated by the symbol ✓ matching the right firmware version of the control unit.

ART.	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	CENTRALE • CONTROL UNIT 20510-16950-14510			CENTRALE • CONTROL UNIT 01950-01960						CENTRALE • CONTROL UNIT 21509	UNITA' LOGICA • LOGIC UNIT 01468
		1.05	2.00	3.00	1.13	2.00	3.00	4.00	5.00	5.01 - 7.02	1.02 - 6.00	4.0 - 4.6
01796.1	Attuatore EnOcean con uscita a relè			✓			✓	✓	✓	✓	✓	
01845.1	Accoppiatore di linea	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01846	Modulo CT By-me per Lampada Emergenza			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
01850	Attuatore 1 uscita a relè per guida DIN (60715 TH35)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01850.1	Attuatore 1 uscita a relè per guida DIN (60715 TH35)		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01850.2	Attuatore 1 uscita a relè per guida DIN (60715 TH35)		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01851	Attuatore 4 uscite a relè per guida DIN (60715 TH35)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01851.1	Attuatore 4 uscite a relè per guida DIN (60715 TH35)		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01851.2	Attuatore 4 uscite a relè per guida DIN (60715 TH35)		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01852	Attuatore per 2 tapparelle per guida DIN (60715 TH35)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01852.1	Attuatore per 2 tapparelle e lamelle per guida DIN (60715 TH35)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01852.2	Attuatore per 2 tapparelle e lamelle per guida DIN (60715 TH35)									✓	✓	✓
01855	Modulo controllo carichi per guida DIN (60715 TH35)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
01856	Attuatore per controllo ballast per guida DIN (60715 TH35)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01900	Modulo trasmettitore sintonizzatore FM per guida DIN (60715 TH35)							✓	✓	✓	✓	
01900	Modulo trasmettitore sintonizzatore FM per guida DIN (60715 TH35) (gestione della potenza con nuovo HW)								✓	✓	✓	
01901	Modulo ricevitore uscita Audio per guida DIN (60715 TH35)							✓	✓	✓	✓	✓
01971	Attuatore con 4 uscite a relè NAVALE per guida DIN (60715 TH35)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01973	Regolatore 12-24V NAVALE per guida DIN (60715 TH35)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
01983	Regolatore Master NAVALE per guida DIN (60715 TH35)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20485 19485 16935 14485	Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20486 19486	Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi orientabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ART.	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	CENTRALE • CONTROL UNIT 20510-16950-14510			CENTRALE • CONTROL UNIT 01950-01960				CENTRALE • CONTROL UNIT 21509		UNITA' LOGICA • LOGIC UNIT 01468
		1.05	2.00	3.00	1.13	2.00	3.00 - 6.01	7.00 - 7.02	1.02	2.00 - 6.00	4.0 - 4.6
20485 19485 16935 14485	Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi (con parametro Durata)							✓		✓	✓
20486 19486	Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi orientabile (con parametro Durata)							✓		✓	✓
20508 19508 14508	Interfaccia Bus EnOcean			✓			✓	✓	✓	✓	
20512 19512 16952 14512	Touch screen monocromatico per comando locale					✓	✓	✓	✓	✓	✓
21511.1 20511.1 19511 14511.1	Touch screen a colori 4,3 in per controllo e comando					✓	✓	✓	✓	✓	✓
20513 19513 16953 14513	Termostato con display per comando fan-coil		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
20514 19514 16954 14514	Termostato con display per controllo temperatura ambiente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20515 19515 16955 14515	Interfaccia per comandi tradizionali 230 V~ o 12-24 V a.c./d.c	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20516 19516 16956 14516	Ricevitore per telecomando ad infrarossi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20518 19518 16958 14518	Interfaccia per 2 comandi tradizionali		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
20520 19520 16960 14520	Apparecchio di comando a due pulsanti semplici	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ART.	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	CENTRALE • CONTROL UNIT 20510-16950-14510		CENTRALE • CONTROL UNIT 01950-01960			CENTRALE • CONTROL UNIT 21509	UNITA' LOGICA • LOGIC UNIT 01468
		1.05	2.00 - 3.00	1.13	2.00 - 5.00	5.01 - 7.02	1.02 - 6.00	4.0 - 4.6
20521 19521 16961 14521	Apparecchio di comando a due pulsanti basculanti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20525 19525 16965 14525	Apparecchio di comando a due pulsanti semplici ed attuatore con uscita a relè in scambio 8 A 120-230 V~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20526 19526 16966 14526	Apparecchio di comando a due pulsanti basculanti ed attuatore con uscita a relè in scambio 8 A 120-230 V~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20527 19527 16967 14527	Apparecchio di comando a due pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con uscita a relè 4 A 120-230 V~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20527.1 19527.1 16967.1 14527.1	Apparecchio di comando a due pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con uscita a relè 4 A 120-230 V~					✓	✓	✓
20528 19528 16968 14528	Apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori SLAVE 230 V~ 01854 e 20538	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20534 19534 16974 14534	Attuatore con uscita a relè in scambio 6 A 120-230 V~		✓		✓	✓	✓	✓
20535 19535 16975 14535	Attuatore con uscita a relè in scambio 16 A 120-230 V~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20540 19540 16980 14540	Apparecchio di comando a tre pulsanti semplici		✓		✓	✓	✓	✓
20541 19541 16981 14541	Apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti		✓		✓	✓	✓	✓
20545 19545 16985 14545	Apparecchio di comando a tre pulsanti semplici ed attuatore con uscita a relè in scambio 8 A 120-230 V~		✓		✓	✓	✓	✓

ART.	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	CENTRALE • CONTROL UNIT 20510-16950-14510			CENTRALE • CONTROL UNIT 01950-01960							CENTRALE • CONTROL UNIT 21509	UNITA' LOGICA • LOGIC UNIT 01468
		1.05	2.00	3.00	1.13	2.00	3.00	4.00	5.00	5.01	6.00 - 7.02	1.02 - 6.00	4.0 - 4.6
20546 19546 16986 14546	Apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti ed attuatore con uscita a relè in scambio 8 A 120-230 V~		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20547 19547 16987 14547	Apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con uscita a relè 8 A 120-230 V~		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20548 19548 16988 14548	Apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti e attuatore regolatore MASTER 230 V~ 50 Hz		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20581 19581 14581	Modulo ricevitore uscita Audio 2 moduli 1+1W							✓	✓	✓	✓	✓	✓
20582 19582 14582	Modulo trasmettitore ingresso audio RCA							✓	✓	✓	✓	✓	
20582 19582 14582	Modulo trasmettitore ingresso audio RCA (gestione potenza con nuovo HW)								✓	✓	✓	✓	
20584 19584 14584	Modulo di controllo IR								✓	✓	✓	✓	
20585 19585 14585	Docking station per iPod								✓	✓	✓	✓	
20586 19586 14586	Modulo microfonico di chiamata								✓	✓	✓	✓	✓
20505	Comando piatto a due pulsanti con trasmettitore EnOcean			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
01945	Web Server per guida DIN (60715 TH35)								✓	✓	✓	✓	✓
01946	Web Server domotico Light per guida DIN (60715 TH35)								✓	✓	✓	✓	✓
01975	Actuator 1-10Vd.c. LED 120-230V MARINE per guida DIN (60715 TH35)									✓	✓	✓	✓
01976	Actuator 1-10Vd.c. LED 12-24V MARINE per guida DIN (60715 TH35)									✓	✓	✓	✓
01978	PWM Relè Monostabile per guida DIN (60715 TH35)									✓	✓	✓	✓
21554	Touch screen da incasso 4 moduli a colori										✓	✓	✓
21512.1	Touch screen da incasso 3 moduli a colori										✓	✓	✓

ART.	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	CENTRALE • CONTROL UNIT 20510-16950-14510	CENTRALE • CONTROL UNIT 01950-01960				CENTRALE • CONTROL UNIT 21509				UNITA' LOGICA • LOGIC UNIT 01468
		1.05 - 3.00	1.13 - 6.00	6.01	7.00	7.01 - 7.02	1.02	2.00	2.01	3.00 - 6.00	4.0 - 4.6
20529 19529 16969 14529 20529.120 19529.120 16969.120 14529.120	Due pulsanti basculanti con attuatore Regolatore SLAVE per lampade incandescenza-CFL-LED-Trasformatori Elettronici					✓			✓	✓	✓
01877 01877.120	Trasformatore Elettronico By-me per LED RGB 12 – 24Vdc					✓			✓	✓	✓
01870 01870.120 01985.120	Regolatore By-me Master 4M per lampade incandescenza-CFL-LED e Trasformatori elettronici (Italia + BS)					✓			✓	✓	✓
20549 19549 16989 14549	3 pulsanti basculanti con regolatore MASTER per lampade incandescenza-CFL-LED-Trasformatori elettronici					✓			✓	✓	✓
H20513	Termostato per Impianto "Le Varesine"			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
H20518	Interfaccia Contatti 1M speciale H			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01965	Modulo domotico per 19558				✓	✓		✓	✓	✓	✓
20490.1 19490.1 16940.1 14490.1	Interfaccia Contatti a 2 Ingressi				✓	✓		✓	✓	✓	✓
01450	Misuratore di energia 3 ingressi per sensore di corrente toroidale									✓	✓
01451	Misuratore di energia con sensore di corrente incorporato									✓	✓
01452	Interfaccia conta impulsi per rilevamento dati									✓	✓
01455	Modulo controllo carichi, 3 ingressi per sensore di corrente toroidale									✓	✓
01456	Attuatore con uscita a relè 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz con sensore di corrente integrato									✓	✓
20537 19537 14537	Attuatore con uscita a relè 16 A 230 V~ 50 Hz con sensore di corrente integrato									✓	✓

		CENTRALE • CONTROL UNIT 20510-16950-14510	CENTRALE • CONTROL UNIT 01950-01960	CENTRALE • CONTROL UNIT 21509					UNITA' LOGICA • LOGIC UNIT 01468
ART.	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	1.05 - 3.0	1.13 - 7.02	1.02 - 3.00	3.01	4.00	4.02	4.03 - 6.00	4.0 - 4.6
01465	Regolatore climatico per impianti termici						✓	✓	✓
01466	Attuatore con 4 uscite analogiche proporzionali					✓	✓	✓	✓
01467	Dispositivo con 3 ingressi analogici di segnale					✓	✓	✓	✓
01468	Unità logica per domotica By-me					✓	✓	✓	✓
01546	Stazione di rilevazione dati meteo KNX							✓	✓
02951	Termostato elettronico touch screen					✓	✓	✓	✓
20433 19433 14433	Sensore di umidità per domotica By-me					✓	✓	✓	✓
20538 19538 14538	Sonda di temperatura per domotica By-me					✓	✓	✓	✓
20584.1 19554.1 14554.1	Interfaccia per trasmissione di comandi By-me a ricevitore IR					✓	✓	✓	✓
21520	Comando a 4 pulsanti programmabili TACTIL				✓	✓	✓	✓	✓
21540	Comando a 6 pulsanti programmabili TACTIL				✓	✓	✓	✓	✓
01941	Comunicatore telefonico GSM		✓						
01942	Comunicatore telefonico GSM-BUS fino a ver. 2.09		✓	✓	✓				
	Comunicatore telefonico GSM-BUS da ver. 2.10		✓					✓	

ART.	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	CENTRALE • CONTROL UNIT 20510-16950-14510	CENTRALE • CONTROL UNIT 01950-01960	CENTRALE • CONTROL UNIT 21509			UNITA' LOGICA • LOGIC UNIT 01468	
		1.05 - 3.00	1.13 - 7.02	1.02 - 4.03	5.00	6.00	4.0	4.06
01470	Modulo domotico multifunz. 9in 8out relè				✓	✓	✓	✓
01471	Attuatore domotico multifunz. 4out relè				✓	✓	✓	✓
01475	Modulo domotico 3in 3out LED				✓	✓	✓	✓
01476	Modulo domotico 2in 3out (1 tapp+2 LED)				✓	✓	✓	✓
01477	Modulo domotico 2in 3out (1 relè+2 LED)				✓	✓	✓	✓
01974	Attuatore domotico multifunz.4out MARINE				✓	✓	✓	✓
01480	Comando domotico 4 pulsanti					✓		✓
01481	Comando domotico 4 pulsanti +attuatore					✓		✓
01482	Comando domotico 4 pulsanti+tappar.lamelle					✓		✓
01485	Comando domotico 6 pulsanti					✓		✓
01486	Comando domotico 6 pulsanti +attuatore 3M					✓		✓
01487	Comando domotico 6 pulsanti+tappar.lamelle					✓		✓
01483	Comando domotico 4 pulsanti+1 LINEOUT					✓		✓
01484	Comando domotico 4 pulsanti ampl.1+1W					✓		✓
20589 19589 14589	Ricevitore Bluetooth By-me					✓		✓